

鹿客智能猫眼青春版 CatY 使用指南

感谢您选择智能猫眼青春版 CatY!

CatY 拥有 **高清摄像头**，**超广视角**，可将门外状况一网打尽。除此之外，它还有如 **防撬报警**、**远程直播**、**智能联动** 等 **N 多智能安防守护功能**。简直是家中必备神器！！

为了让您能够更 **全面、彻底地用好它的安防功能**，享受它给您带去的 **更多便捷体验**，请让小鹿带着您一步一步地了解它~

Step1 下载鹿客 APP

用本产品需要先在手机下载 “**鹿客智能 APP**” 进行操作~

苹果手机——AppStore ，安卓手机——应用商店(如：小米手机  应用商店)。

Step2 设备绑定

01 添加设备

打开手机蓝牙权限及定位权限——进入“米家”APP——点击右上方“+”号——在输入栏里手动添加“鹿客智能猫眼青春版 CatY”，点击进入。具体操作如下图：



02 配置设备

1. 开机后，根据提示，看到屏幕指示灯（**猫眼中间的圆圈按钮**）“蓝灯闪烁”，听到猫眼播放“等待连接”提示音后，点击“下一步”。如蓝灯未闪烁，请长按屏幕背后 set 键，

直到蓝灯闪烁，提示音响起后，点击“下一步”。如下图:选择家中的无线网，并输入密码后，点击“下一步”。(注意：该产品不支持 5G 网络，请将家中网络环境切换为 2.4G 网络配置连接。)如下：



2. 选择家中的无线网，并输入密码后，点击“下一步”。(注意：该产品不支持 5G 网络，请将家中网络环境切换为 2.4G 网络配置连接。)如下：



3. 将 APP 上弹出的二维码，正对猫眼室外摄像机镜头，并保持 15cm 左右的距离。

听到“二维码扫描成功”的语音提示后，点击“下一步”。这样的话，设备就已经添加成功啦~如下：



03 设备命名

完成设备添加成功后，可以选择猫眼所在的房间，并为您的猫眼取个好记又好认的酷炫名字啦~



完成以上 **3 步** 操作后，您就可开始享受 CatY 给您带来的**便捷和安全体验**啦~接下来小鹿会为您一一介绍猫眼的各项功能，**让您轻松玩转 CatY，开启智能便捷生活！**

01 门外动态

1. 【查看实时动态】：CatY 能够在米家 APP 上随时随地观看门口的实时动态。进入“智能猫眼 CatY”主界面，点击视频中间的“播放”按键，就可以看到门口实时动态啦~如下：



调节音量：当您观看直播时，点击直播屏幕下方“音量选项”，可以选择将声音打开/关闭。如下：



录像保存：如果您在观看直播的同时想保存直播录像，请点击直播屏幕下方的“录像选项”。录像将会保存到您的手机相册。如下：



语音对话：如果您想与门外访客语音通话，请点击直播屏幕下方的“语音对话按钮”。

如下：




图像保存：如果您想要保存直播画面，可以直接点击直播屏幕下方的“拍照按钮”，将图片保存至相册。如下：



全屏播放：当您观看直播时，如果觉得小屏幕不舒适，您可以点击直播屏幕下方的“缩放按钮”，进入全屏播放（当前画面下，依然可以调节音量、保存录像、语音对话和保存图像

哦~) 再次点击则恢复原始画面。如下：




2. 【历史记录查看】：CatY 不仅可以查看门口实时动态，还可以查看历史动态哦~进入“智能猫眼 CatY”主界面，可以在下方看到当天的历史动态，如果想看前几天的动态，点击“今天”旁边的“<”即可。如下：




要是想看某一天的历史动态，日期一天天的向前翻，岂不是特别浪费时间？别担心~您

可以直接点击“查看全部动态”——点击“日历”，选择查看某一天的动态。如下：




如果您想分享、下载或者删除某一天的历史动态，您可以直接点击某一个历史动态。

点击对应的选项。如下：




02 安防功能

1. 【门外异常状态报警】: 当有陌生人在您家门外 3 米范围内出现，CatY 会立即录像，并上传到云端。同时会向您手机推送报警通知。点击推送就可以看实时直播或推送录像，让您第一时间了解门口动态。如下：




那么如何设置呢？在米家 APP 上进入“智能猫眼 CatY”主界面——点击右上角的“...”——打开“人体移动侦测”——打开“侦测消息推送”——设置“停留时长”（**当猫眼检测到有人停留达到这个时长，则会推送报警消息**）。如下：



除此之外，当您打开“本地语音警告”时，若有人在您家门口停留达到您所设置的时长，猫眼会本地发出警告：“您已在门口停留很久，请向主人留言”。如下：



如果您想看历史的报警消息，请点击“查看全部动态”——点击“报警消息”。CatY采用的是 AI 人脸识别技术，能智能识访客的性别和年龄哦~如下：



2. 【防撬报警】：在众多入室盗窃案中，小偷往往是先对猫眼下手，然后通过作案工具，入室盗窃。为了防止该犯罪事件的发生，CatY 猫眼上有一个防撬报警装置。如下：



猫眼一旦被撬动，就会触发本地喇叭警：“猫眼被撬动，已向主人报警”，并推送报警信息和录像推送到您的手机上（如下），您可以第一时间联系小区安保人员。




03 智能联动

不仅门锁可以进行智能联动，猫眼也可以哟！举个例子：您在客厅休息，这时小爱音箱发出智能报警：主人好，检测到大门的猫眼电量过低，请您及时为它充电。是不是感觉特别方便呢？

小鹿现在用“小爱音箱”作为演示对象，给亲们演示 CatY 如何进行智能联动哟～
点击猫眼主界面右上方的“...”——点击“智能联动”——点击右上方的“+”号——点击“继续添加”——选择“智能猫眼 CatY”——选择执行的动作——点击下方的“

继续添加 “——选择 “小爱触屏音箱” ——选择执行的动作 ——选择生效时间段。点击 “保存” 。如下：



04 集成门铃

如果您觉得门铃的音量不合适，您可以在米家 APP 上调节门铃音量哦~

点击猫眼主界面右上方的 "...", 找到 “门铃音量调节”。可以将门铃音量调为静音、低音、中音和高音 4 个音量。如下：




但这个门铃可不是简单的门铃哟~当访客按门铃进行呼叫时，米家 APP 会及时收到呼叫通知，推送门铃到您的手机上，就像接电话一样。您点击“接听”按键就可以直接和门外访客远程视频通话啦。如下：




05 更多智能功能

1. 【识别身份】：如果您提前为亲朋好友备注了身份，CatY 也能直接识别出 TA 的具体身份哦~那么如何给家人备注身份呢？请让小鹿来教你~


首先您需点击猫眼主界面右上角的“...”——进入“移动侦测设置”——打开“人体移动侦测”——打开“人脸检测”。如下：



接着，请让 TA 站在门外猫眼侦测范围内，停顿一小会儿，让猫眼自动抓取人物的面貌特征。最后，请您点击猫眼主界面上的“查看全部动态”——“报警消息”——选择相关动态，点进去后，为 TA 添加备注。如下：




要是您想更改该人员的备注，接收该人员的消息推送（**当猫眼侦测到该人员出现在门前将推送消息到您的手机上**）或者删除该人员。请点击猫眼主界面右上角的“...”——点击“人脸识别备注”——选择人员。进入后，进行相应的操作。如下：




2. 【联动带屏设备】：如果您家有小爱触屏音箱，那么开启联动后，当有人按下门铃时，小爱触屏音箱便会响铃提示，并且实时显示猫眼视频哦~（*Ps：当前仅支持联动小爱触屏音箱*）。

点击猫眼主界面左上角的“...”——点击“联动带屏设备”——点击“打开”。如下：



06 更多设置

1. 【移动侦测灵敏度】：移动侦测灵敏度分为“高”、“中”、“低”3个档次。点击猫眼主界面右上角的“...”——进入“移动侦测设置”——点击“灵敏度”，进行设置。如下：



2. 【微信推送】：为了提高及时接收猫眼推送的机率，您可以打开“微信推送”。点击猫眼主界面右上角的“...”——点击“推送设置”——打开“微信接收推送”。根据提示完成操作后，您的微信上也能接收猫眼推送啦~如下：



3. 【自动亮屏】：这个功能就有点黑科技的味道了，当门外有人按门铃，门内有人靠近查看，屏幕就会自动亮起。点击猫眼主界面左上角的“...”——打开“自动亮屏”。当然，如果您不喜欢的话，也可以关闭它。如下：




4. 【红外夜视灵敏度调节】：CatY 配有 2 颗 850nm 进口红外 LED 灯，使用寿命 3 万小时，夜视 5m 远距离也可看清人脸，无过曝现象。您可以在米家 APP 上调节红外夜视的灵敏度。


点击猫眼主界面右上角的“...”——找到“红外夜视灵敏度调节”。有“低”、“中”、“高”3 个档次，或者您可以直接关闭该功能。如下：



5. 【重启设备】：当您需要重启您的设备时，请点击猫眼主界面右上角的“...”——点击“重启设备”——点击“确认”。如下：




6. 【修改设备名称】: 要是您觉得您家猫眼的名字不够酷炫霸气, 您可以点击猫眼主界面右上角的 “...” ——点击 “设备名称” 进行修改。如下:



7. 【更改位置】: 您还可以在米家 APP 上更改猫眼的位置。点击猫眼主界面右上角的 “...” ——点击 “位置管理” ——点击 “房间”。选择房间或者点击 “移动到新房间”。如下:




8. 【共享设备】: 您可以和亲朋好友一起共享猫眼哦~。点击猫眼主界面右上角的“...”——点击“共享”——点击“微信好友”/“小米账号（手机号）”。按照提示，分享给微信好友/输入小米账号（邮箱/手机号）。TA 按照提示操作后，就可以跟您一起共享设备啦~如下：



07 云端存储

CatY 会将记录下来的录像，实时上传到小米云，小米云向用户提供金融级的保障加密云存储，以防数据被盗、损坏、丢失。**Ps:购买设备免费享受 7 天半年云存储**（如您于 2021 年 1 月 1 日享受该服务，那么小米云会开始存储 1 月 1 月至 1 月 7 日的

视频。在 1 月 8 日，将自动删除 1 月 1 日的视频，并存储 1 月 2 日至 1 月 8 日的视频，以此类推。于 6 月 1 日（半年）将不再享受该服务）。到期后，依然可享受永久 24 小时云服务。如您要升级云端存储服务，请点击猫眼主界面右上角的“...”——点击“我的云服务”，选择相应的服务。如下：



家里如果断电断网，也不用担心哦！CatY 本地也有 4GB 内存，会先将录像保存到本地，待网络恢复后，会续传到云端。

08 删除设备

当您的设备需要换绑或解绑，请点击猫眼主界面右上角的“...”，进入后，翻至尾部，点击“删除设备”。（注：解绑后设备中视频信息会清空，恢复出厂状态）如下：



09 猫眼电量


1. 【电量查看】: 您可以在显示屏上查看猫眼电量，也可在米家 APP 上的猫眼主界面查看电量。如下：




2. 【低电量提醒】: 当猫眼电量低于 10% 时，手机会收到低电量推送通知，提醒用户及时充电。

3. 【及时充电】：当猫眼电量完全耗尽时，猫眼无法侦测到门外动态，米家 APP 上会显示设备处于离线状态，您将无法看到实时动态，也无法进行猫眼设置。所以小鹿建议您一定要及时给猫眼充电哦！

CatY 采用的是磁吸触点式设计，显示屏是吸在门上的。按照以下 2 个步骤，双手握住底部拉起猫眼显示屏（**30 度左右**），再向上移动取下猫眼显示屏，显示屏便可拿下来。




猫眼显示屏下侧有一个 USB 充电口，连接电源后即可充电。如下：



10 设备信息查看及固件升级


1. 【设备信息查看】：如果您的设备出现异常，您需要点击猫眼主界面右上角的“...”——点击“设备信息”，查看您设备的序列号，将其提供给客服人员安排维修哦！



2. 【固件升级】: 定期固件升级，可以保证您的产品使用体验不断升级和修复漏洞，保障您最好的体验。

您可以选择固定自动升级，或者手动升级固件。

固件自动升级：点击猫眼主界面右上角的“...”——打开“固件自动升级”。如下：



手动升级固件：点击猫眼主界面右上角的“...”——点击“检查固件升级”。进入后升级固件。如下：



11 产品技术支持

如果您发现设备运行异常，并且无法排除故障，请您第一时间拨打鹿客服务热线 **400-068-6699** 或关注“鹿客智能锁”公众号以获取免费在线技术支持。


我们提供 **7*24 小时的在线客服**服务，紧急情况下可以 3 小时内上门服务；我们为所有正规渠道购买的用户为期 **1 年**的厂商有限质保，详细质保政策请查看产品保修卡详细规则。

在任何情况下都不要自行维修或拆解本设备，这样做会导致质保失效哦。

12 使用安全

为了确保您在使用鹿客智能猫眼 CatY 时最大限度地确保产品安全，我们建议你遵循以下指南：

1. 取下显示屏时按照下图方式请先执行 1 动作再执行 2 动作，重新挂回显示屏请先执行 2 动作再执行 1 动作。如下：



2. 保持设备远离液体，潮湿，防腐材料门体环境。以达到设备正常运转使用。
3. 保证门外猫眼传感器是使用 3M 胶（自带）粘在门体上，确保猫眼安装牢固不易撬动或镜头不稳定，以确保安全与使用。
4. 鹿客智能猫眼 CatY 低电量时平板会显示设备电池电量红色，建议外出或发现电池电量低时尽快进行设备充电
5. 建议每月不定期将设备显示屏和猫眼镜头用软材质布料或棉签进行清洁，以防止污垢积聚，切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂避免影响产品设备硬件。

相信经过小鹿这样一番啰里啰唆的详细讲解后，您一定对于怎么玩转您家的 CatY 门清儿了吧。希望您可以用好您的智能安全小卫士，让它充分发挥它的智能守护功能，让您可以更省心、更舒适地享受便捷的智能生活~~~